



КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП Миника 1102ф.

ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

1. ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА

Включить аппарат. На индикаторе высвечиваются дата, например: 25.03.12;
Нажать клавишу **ИТ**, на индикаторе высветится время, например: 12-06;
Еще раз нажать **ИТ**, на индикаторе появится режим **?**, нажать **ИТ** появится **П?**.
Ввести код **000000**; индикатор покажет **0**,

Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки; нажать на одну из клавиш секций (желтые клавиши), например **1ск** нажать **ПИ** (для проверки итоговой суммы) для завершения чека нажать клавишу **ИТ**. Чек распечатается запишется в память Можно пробить следующий чек.

Упрощенная схема : Сумма – 1СК – ПИ – ИТ

Операция БЕЗНАЛ:

Наименование ККА	Версия прошивки	Операция Безнал (кредит)
Миника-1102Ф	922-03	отсутствует
Миника-1102Ф	710-00	Сумма – 1СК – ПИ – ПОВЧ – ИТ
Миника-1102Ф	922-40	Сумма – 1СК – ПИ – С – ИТ
Миника-1102Ф	922-16	Сумма – 1СК – ПИ – РЖ - 1

2. ПРОВЕДЕНИЕ X - ОТЧЕТА (проверочный отчет)

Нажать **несколько раз** клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не высветится **ОБГ.?**;

Нажать **ИТ** на индикаторе высветится: **П.?**;

Ввести код **000000**; индикатор покажет **ОБГ 1?**, нажать **ИТ**, распечатается отчет без гашения (ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА И СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ.

Нажать **несколько раз** клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не высветится **ОСГ.?**;

Нажать **ИТ** на индикаторе высветится: **П.?**;

Ввести код **000000**; индикатор покажет **ОСГ 1?**,

Нажать клавишу **ИТ**, на индикаторе появится **РАСПЕЧ ?**, для распечатки контрольной ленты нажать **ИТ**, для проведения Z-отчета нажать клавишу **С**.

4. ВОЗВРАТ ТОВАРА.

В режиме **0**, нажать клавишу **АН ВЗ**, на индикаторе появится: **ВОЗВ**, ввести

сумму возврата и номер секции: (1ск).

ВНИМАНИЕ! Возврат из секции возможен только при наличии в кассе денег и на сумму не более, чем в ней находится.

5. АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА.

Операция **аннулирование** проводится в не завершенном чеке (т.е. до нажатия клавиши **ИТ**).

В рабочем режиме нажать клавишу **АН ВЗ**, набрать сумму и номер секции, (1ск),

нажать **ПИ**, если индикатор покажет **0**, нажать **ИТ**.

Схема полной аннуляции : нажать **АНВЗ ИТ** (аннулирует весь чек полностью)

6. Рабочий режим кассира: Нажать клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не высветится **?**, нажать на клавишу **ИТ**, индикатор покажет **П?** ввести код кассира **000000** индикатор покажет **0**.

В случае, если Вы не проводили Z-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат заблокируется, появится **?**, а на чековой ленте надпись – «проведите гашение», что означает – нет сменного гашения. Ваши действия: снять Z-отчет. (см.выше пункт 3). Если при включении аппарата на индикаторе появляется надпись **НБУ**, то необходимо поправить чековую ленту или вставить новую.

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.

Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"

www.almacash.kz

Офис.1

*ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра
Тел.292-04-92, 292-87-99*

Офис.2

*М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового
Тел.303-37-50, 303-37-70*

Офис.3

*ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би
Тел.267-70-20*

*Обучение работе на ККА Меркурий-115Ф проводится каждый Вторник в 16.00
Стоимость обучения 1 кассира - 500 тг. – с договором на сервисное обслуживание,
1200- без договора.*