



КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ПОРТ 55L (Обмен Валют)

ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

1. Программирование Наименования и Курсов Валют

Нажать кнопку **ВКЛ** ; на индикаторе: - ; нажать **4** на индикаторе **П** -----
 Ввести код **30** , и нажать клавишу **ИТ** ;на индикаторе высветится **1.02.01.04**;
 Нажать **ПИ** на индикаторе появится 1. 2 ;
 На каждую валюту имеется пять параметров : Переход по параметрам вперед- **ЦЕНА**
 Назад- **СТ**.

- 1.Порядковый номер валюты (начинается со 2-го, первый номер –ТЕНГЕ)
- 2.Наименование валюты (3 знака)
- 3.Запрет валюты (если параметр 0 - валюта запрещена что бы валюта работала должна стоять **1**)
- 4.Курс ПОКУПКИ
- 5.Курс ПРОДАЖИ

Для фиксации значения параметра обязательно после его ввода нажать **ИТОГ**.

Для перехода к следующей валюте или к той которую необходимо перепрограммировать нажимать **%+** к следующей **%-** к предыдущей при этом переход осуществляется на тот же параметр например : программировали курс продажи доллара нажали **%+** попали на программирование курса продажи евро и т.д.

Выход из режима программирования нажать кн. **ВЫКЛ**.

		◀СТ ЦЕНА▶				
		№	название	Блокировка валюты	Курс покупки	Курс продажи
▲ %- %+ ▼		2	USD	1 или 0	180.00	182.50
		3	EUR	1 или 0	250.00	251.50
		4	RR	1 или 0	2.80	3.00
		5	KGS	1 или 0	3.00	3.30
		До 16 валют	Другие названия	1 или 0		

2. ВХОД В РЕЖИМ КАССИРА

Включить аппарат нажав кнопку **ВКЛ** на индикаторе появится – нажать **1** появится **Р** ----- нажать **1 ИТ** на индикаторе появится **0** можно работать.

3. ВНЕСЕНИЕ И ВЫПЛАТА

Операции покупки не возможны без внесенных в кассу наличных средств

Для внесения в рабочем режиме нажать кнопку **№** выбрать внесение (**3**) ввести сумму наличности тенге нажать кнопку **X** и нажать **1Гр**, внести так же остальные валюты сумма **X 2Гр, 3Гр, 4Гр** и т.д.нажимая для соответствующей валюты и после внесения всех валют нажать **ИТ** распечатается чек.

Для выплаты повторить те же действия только при выборе действия выбрать выплату (**4**). Нажать **№** выплата (**4**) **x 1ГР 2ГР 3ГР 4ГР** и т.д.

4. ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ

В рабочем режиме нажать **№** выбрать покупку (**1**) набрать сумму валюты нажать **X** нажать **2ГР 3ГР 4ГР** и т.д. для соответствующей валюты нажать **ПИ** для проверки и **ИТ** для завершения чека.

5. ОПЕРАЦИИ ПРОДАЖИ

В рабочем режиме нажать **№** выбрать продажу (**2**) набрать сумму валюты нажать **X** нажать **2ГР 3ГР 4ГР** и т.д. для соответствующей валюты нажать **ПИ** для проверки и **ИТ** для завершения чека.

6. ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ СО СВОБОДНЫМ КУРСОМ

В рабочем режиме нажать **№** выбрать покупку (**1**) или продажу (**2**) набрать сумму валюты нажать **X** ввести свободный курс нажать **2ГР 3ГР 4ГР** и т.д. для соответствующей валюты на индикаторе высветится сумма операции нажать **ИТ**- для подтверждения **С-** для отмены операции нажать **ПИ** для проверки и **ИТ** для завершения чека.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АННУЛИРОВАНИЯ (исправление ошибочно пробитой суммы до завершения чека)

До нажатия кнопки **ИТ** можно исправить ошибочно введенные суммы
 Нажать **СТ** нажать **ПИ** для проверки **ИТ** для завершения чека

8.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО X-ОТЧЕТА.

Нажать кнопку **ВЫКЛ** в любом режиме для перехода в исходное состояние -
Нажать **2** ; на индикаторе высветится: **О** ----- ;
Ввести код администратора: **30** , и нажать клавишу **ИТ**.
Нажать **ИТ** ; распечатается общий X-отчет.

9.ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА (ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ).

Нажать кнопку **ВЫКЛ** в любом режиме для перехода в исходное состояние -
Нажать **3** ; на индикаторе высветится: **Н** ----- ;
затем набрать код администратора: **30** , и нажать **ИТ**.
На табло высветится **ПИ ИТ**; ввести **ИТ** ; распечатается чек Z-отчета,
На индикаторе должно появиться: **касса обнулена** .
После проведения Z-ОТЧЕТА можно выключить аппарат для этого
Нажать кнопку **ВЫКЛ** для перехода в исходное состояние – **и нажать 0 для**
выключения

В случае , если Вы не проводили **Z**-отчет более суток , то при попытке выбить чек аппарат заблокируется и на индикаторе выйдут сообщение "**Прошло 24 часа**".
Для продолжения работы проведите **Z**-отчет. (см.выше пункт 9).

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.

Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"

Офис.1

*ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра
Тел.292-04-92, 292-87-99*

Офис.2

*М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового
Тел.303-37-50, 303-37-70*

Офис.3

*ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би
Тел.267-70-20*

www.almacash.kz

Обучение проводится индивидуально, после предварительного согласования с сотрудниками Almacash, даты и времени обучения.

*Стоимость при наличии действующего договора о сервисном обслуживании
= 2500тг 1-го кассира, без договора = 3500тг 1-го кассира.*