


КАССОВЫЙ АППАРАТ ПОРТ DRG-25(Ломбард и Приёма Стеклотары, Металлолома)



ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.


1. ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ПРОДАЖА КЛИЕНТУ.

Нажать кнопку  **ВКЛ**; (Соединение); на индикаторе: (**ГЛАВНОЕ МЕНЮ РЕГИСТРАЦИЯ**);
Нажать **1** на индикаторе (**введите пароль - - - - -**)
Ввести код **1** (**- - - - - ***), и нажать клавишу **ИТ**; на индикаторе высветится (**0**);
Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки ;
Нажать одну из клавиш **секции** (например **1сек**) нажать **ПИ** и нажать **ИТ**.


2. ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ И ПОКУПКА ОТ КЛИЕНТА.


Операции покупки не возможны без внесенных в кассу наличных средств
Для внесения в рабочем режиме ввести **сумму** наличности и нажать кнопку **+%**
Покупка от клиента: Нажать кнопку **ЦЕНА**, набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки
Нажать одну из клавиш **секции** (например **1сек**) нажать **ПИ** и нажать **ИТ**.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО X-ОТЧЕТА (ОТЧЕТА БЕЗ ГАШЕНИЯ).

Нажать кнопку  **ВКЛ** несколько раз в любом режиме для перехода в исходное состояние (**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**)
Нажать **2**; на индикаторе высветится: **введите пароль (- - - - -)**;
Ввести код администратора: **30 (- - - - * *)**, и нажать клавишу **ИТ** (**Отчет без гаш.1**)**Сменный отчет**
Нажать **ИТ**; распечатается общий **Отчета без гашения**.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА (ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ)(ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ).

Нажать кнопку  **ВКЛ** несколько раз в любом режиме для перехода в исходное состояние (**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**)
Нажать **3**; на индикаторе высветится: **введите пароль (- - - - -)**;
затем набрать код администратора: **30 (- - - - * *)**; , и нажать **ИТ** (**Отчет с гаш. 1**)**Сменный отчет**
ввести **ИТ**; распечатается чек **Отчета с гашением**,
После проведения Z-ОТЧЕТА можно выключить аппарат для этого

Нажать кнопку  **ВКЛ** несколько раз для перехода в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ – и нажать 0 для выключения**

В случае, если Вы не проводили Z-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат заблокируется и будет отображаться на индикаторе "**прошло 24 часа**".
Ваши действия: проведите Z-отчет. (см.выше пункт 4).
Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов, то аппарат заблокируется и будет отображаться на индикаторе "**прошло 72 часа аппарат заблокирован**".
В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АННУЛИРОВАНИЯ

(исправление ошибочно пробитой суммы до завершения чека)
До нажатия кнопки **ИТ** можно исправить ошибочно введенные суммы
Нажать **СТ** нажать **ПИ** для проверки **ИТ** для завершения чека

6. Проведение операции ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ

В рабочем режиме набрать на цифровой клавиатуре сумму выплаты, затем нажать клавишу **%-**

7. Использование СКИДКИ и НАДБАВКИ

После проведения операций покупки или продажи набрать процент скидки или надбавки и нажать кнопку **-%** или **+%** соответственно.

Например: 1000 1сек 5 +% ПИ ИТОГ

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.

Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"

www.almacash.kz

Офис.1

*ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра
Тел.292-04-92, 292-87-99*

Офис.2

*М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового
Тел.303-37-50, 303-37-70*

Офис.3

*ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би
Тел.267-70-20*